FCC PAL Ch Low	absoluteFrequencyPointA	ChannelSpacing	PointA Frequency	offsettoCarrier	PRB Low	NR-ARFCN	Ch Center Frequency	PRB Hi	Hi Channel
[MHz]	(Point A ARFCN)	Offset {-10, 0 , 10 kHz}	[MHz]	x [360kHz]	[MHz]	center	[MHz]	[MHz]	[MHz]
3550.000	636666	0.01	3550.000	2	3550.720	637001	3555.0275	3559.390	3560.055
3560.000	637334	-0.01	3560.000	2	3560.720	637668	3565.0275	3569.390	3570.055
3570.000	638000	0	3570.000	2	3570.720	638335	3575.0275	3579.390	3580.055
3580.000	638668	0.01	3580.000	2	3580.720	639001	3585.0275	3589.390	3590.055
3590.000	639334	-0.01	3590.000	2	3590.720	639668	3595.0275	3599.390	3600.055
3600.000	640000	0	3600.000	2	3600.720	640335	3605.0275	3609.390	3610.055
3610.000	640668	0.01	3610.000	2	3610.720	641001	3615.0275	3619.390	3620.055
3620.000	641334	-0.01	3620.000	2	3620.720	641668	3625.0275	3629.390	3630.055
3630.000	642000	0	3630.000	2	3630.720	642335	3635.0275	3639.390	3640.055
3640.000	642668	0.01	3640.000	2	3640.720	643001	3645.0275	3649.390	3650.055
3650.000	643334	-0.01	3650.000	2	3650.720	643668	3655.0275	3659.390	3660.055
3660.000	644000	0	3660.000	2	3660.720	644335	3665.0275	3669.390	3670.055
3670.000	644668	0.01	3670.000	2	3670.720	645001	3675.0275	3679.390	3680.055
3680.000	645334	-0.01	3680.000	2	3680.720	645668	3685.0275	3689.390	3690.055
3690.000	646000	0	3690.000	2	3690.720	646335	3695.0275	3699.390	3700.055