FCC PAL Ch Low	absoluteFrequencyPointA	ChannelSpacing	PointA Frequency	offsettoCarrier	PRB Low	NR-ARFCN	Ch Center Frequency	PRB Hi	Hi Channel
[MHz]	(Point A ARFCN)	Offset {-10, 0 , 10 kHz}	[MHz]	x [360kHz]	[MHz]	center	[MHz]	[MHz]	[MHz]
3550.000	636664	0	3549.960	2	3550.680	637000	3555.000	3559.350	3560.015
3560.000	637332	0.01	3559.960	2	3560.680	637666	3565.000	3569.350	3570.015
3570.000	637998	-0.01	3569.960	2	3570.680	638333	3575.000	3579.350	3580.015
3580.000	638664	0	3579.960	2	3580.680	639000	3585.000	3589.350	3590.015
3590.000	639332	0.01	3589.960	2	3590.680	639666	3595.000	3599.350	3600.015
3600.000	639998	-0.01	3599.960	2	3600.680	640333	3605.000	3609.350	3610.015
3610.000	640664	0	3609.960	2	3610.680	641000	3615.000	3619.350	3620.015
3620.000	641332	0.01	3619.960	2	3620.680	641666	3625.000	3629.350	3630.015
3630.000	641998	-0.01	3629.960	2	3630.680	642333	3635.000	3639.350	3640.015
3640.000	642664	0	3639.960	2	3640.680	643000	3645.000	3649.350	3650.015
3650.000	643332	0.01	3649.960	2	3650.680	643666	3655.000	3659.350	3660.015
3660.000	643998	-0.01	3659.960	2	3660.680	644333	3665.000	3669.350	3670.015
3670.000	644664	0	3669.960	2	3670.680	645000	3675.000	3679.350	3680.015
3680.000	645332	0.01	3679.960	2	3680.680	645666	3685.000	3689.350	3690.015
3690.000	645998	-0.01	3689.960	2	3690.680	646333	3695.000	3699.350	3700.015