Supported MR-DC Handover Scenarios

Table B-1 summarizes the supported handover scenarios involving MR-DC configurations.

Table B-1: Supported MR-DC handover scenarios.

To (column) / HO from (row)	E-UTRA with EPC	E-UTRA with 5GC	NR	GERAN or UTRAN	EN-DC	NGEN-DC	NE-DC	NR-DC
E-UTRA with EPC	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
E-UTRA with 5GC	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	NO
NR	YES	YES	YES	NOTE	YES	NO	YES	YES
GERAN or UTRAN	YES	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO
EN-DC	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
NGEN-DC	YES	YES	YES	NO	NO	YES	NO	NO
NE-DC	YES	YES	YES	NOTE	NO	NO	YES	NO
NR-DC	YES	YES	YES	NOTE	NO	NO	NO	YES

NOTE 1: Only SRVCC handover of IMS voice bearer to UTRAN is supported.

NOTE 2: All handover scenarios according to Table B-1 that have a DC option in the column "from" are supported during fast MCG failure recovery.